

Clara 16W/1200m 3K Sensor

Artnr: 11301



- ◆ Clara LED armatur är till tak- och väggmontering.
- ◆ Clara har en IK klass på 10 och är ett idealisk armatur till montering i korridorer, groventré, verkstad mm.
- ◆ Clara har en dold HF sensor och kan justeras på lux, avstånd och tidsfördröjning.
- ◆ Distansbrickor kan köpas för synlig kabelmontering.
- ◆ Det är möjligt att ansluta flera Clara armaturer med/utan HF sensor, som således tändes när HF sensorn aktiveras i ett "master" armatur
- ◆ HF sensor:
Tidsintervall: 10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
Räckvidd: 1 - 8 m
Detekteringsområde: 360°
Luxintervall: <3 - 2000 LUX

- ◆ Clara LED armatur är till tak- och väggmontering.
- ◆ Clara har en IK klass på 10 och är ett idealisk armatur till montering i korridorer, groventré, verkstad mm.
- ◆ Clara har en dold HF sensor och kan justeras på lux, avstånd och tidsfördröjning.
- ◆ Distansbrickor kan köpas för synlig kabelmontering.
- ◆ Det är möjligt att ansluta flera Clara armaturer med/utan HF sensor, som således tändes när HF sensorn aktiveras i ett "master" armatur
- ◆ HF sensor:
Tidsintervall: 10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
Räckvidd: 1 - 8 m
Detekteringsområde: 360°
Luxintervall: <3 - 2000 LUX

Watt: 16 W
Lumen: 1200 lm
Färgtemp/K: 3000 K
Ljusspridning: 120 °
SDCM: 5
IP: IP44
IK: 10
CRI: >80
Dimbar: Nej
Sensor: Nej
Montage: Vägg/Tak
Garanti/år: 5
Brinntimmar: 50000h L80 B10
Material: PC Plast (UV-stabil)

Längd: Ø300 mm