

Clara 16W/1300lm 4K Sensor

Artnr: 11303



Clara LED armatur är till tak- och väggmontering.
 Clara har en IK klass på 10 och är ett idealisk armatur till montering i korridorer, groventré, verkstad mm.
 Clara har en dold HF sensor och kan justeras på lux, avstånd och tidsfördröjning.
 Distansbrickor kan köpas för synlig kabelmontering.
 Det är möjligt att ansluta flera Clara armaturer med/utan HF sensor, som således tändes när HF sensorn aktiveras i ett "master" armatur

- ◆ HF sensor:
 - Tidsintervall: 10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
 - Räckvidd: 1 - 8 m
 - Detekteringsområde: 360°
 - Luxintervall: <3 - 2000 LUX

Clara LED armatur är till tak- och väggmontering.
 Clara har en IK klass på 10 och är ett idealisk armatur till montering i korridorer, groventré, verkstad mm.
 Clara har en dold HF sensor och kan justeras på lux, avstånd och tidsfördröjning.
 Distansbrickor kan köpas för synlig kabelmontering.
 Det är möjligt att ansluta flera Clara armaturer med/utan HF sensor, som således tändes när HF sensorn aktiveras i ett "master" armatur

- ◆ HF sensor:
 - Tidsintervall: 10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
 - Räckvidd: 1 - 8 m
 - Detekteringsområde: 360°
 - Luxintervall: <3 - 2000 LUX

Watt: 16 W
 Lumen: 1350 lm
 Färgtemp/K: 4000 K
 Ljusspridning: 360 °
 SDCM: 3
 IP: IP44
 IK: 10
 CRI: 80
 Dimbar: Nej
 Sensor: Ja
 Montage: Vågg/Tak
 Garanti/år: 5
 Brinntimmar: 50000h L80
 Material: Polykarbonat
 Längd: Ø300 mm